


SOLUTION AUX POINTS LUMINEUX

RELAIS AUXILIAIRE

Le Relais auxiliaire est la solution idéale pour piloter vos illuminations de Noël et autres motifs lumineux installés sur les luminaires dotés d'un BH Node. Installé en pied de mât ou directement dans la lanterne, il est programmable via la plate-forme de supervision Luce (scénario et planning) et assure l'extinction automatique des illuminations festives alimentées par le réseau public. Ainsi, il évite de laisser les décorations lumineuses allumées toute la nuit inutilement, garantissant à la fois économies d'énergie et valorisation des espaces publics.

> Accessoire BH Node



RÉFÉRENCE COMMERCIALE
> L-BHNODE-RELAIS-AUX : boîtier relais apportant notamment la fonctionnalité E-Lum à un BH Node.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension de bobine : 24 VDC

Tension assignée : 230 VAC

Courant assigné : 8 A

Pouvoir de coupure : jusqu'à 2000 VA

Tenue diélectrique bobine-contact : 5000 V RMS

Durée de vie : > 30 millions de commutations

Température de fonctionnement : -20 °C / +85 °C

Indice de protection : Classe II, isolation renforcée

Bornier : section max. 2 x 2,5 mm²

Conformité : RoHS / REACH

Dimensions : 77 mm x 69 mm x 15,8 mm

Poids : 54 g

